

## Маломощные n-канальные полевые транзисторы

| Обозначение                          | Аналог  | P <sub>max</sub><br>Вт   | U <sub>си max</sub><br>В | U <sub>зи max</sub><br>В | I <sub>с max</sub><br>mA | U <sub>зи пор</sub><br>В                 | R <sub>си</sub><br>Ом    | I <sub>ост</sub><br>мкА | S<br>A/B               | Корпус |
|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| КП501А<br>КП501Б<br>КП501В           | ZVN2120 | 0,5                      | 240<br>200<br>200        | ±20                      | 180                      | 1.0-3.0<br>1.0-3.0<br>-                  | 10<br>10<br>15           | 10                      | >0.1                   | КТ-26  |
| КП502А                               | BSS124  | 1,0                      | 400                      | ±10                      | 120                      | 1.5-2.5                                  | 28                       | 1.0                     | 0.1                    | КТ-26  |
| КП503А                               | BSS129  | 1,0                      | 240                      | ±20                      | 150                      | -1.8 -0.7                                | 20                       | 0.1                     | 0.14                   | КТ-26  |
| КП504А,Б                             | BSS88   | 1,0                      | 240                      | ±10                      | 250                      | 0.6-1.2                                  | 8                        | 1.0                     | 0.14                   | КТ-26  |
| КП505А<br>КП505Б<br>КП505В<br>КП505Г | BSS295  | 1,0<br>1,0<br>1,0<br>0.7 | 50<br>50<br>60<br>8      | ±10                      | 1400                     | 0.8-2.0<br>0.8-2.0<br>0.8-2.0<br>0.4-0.8 | 0.3<br>0.3<br>0.3<br>1.2 | 1.0                     | 0.5<br>0.5<br>0.5<br>- | КТ-26  |